

Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL Advanced REFLEXES. Seine großen Display-Bereiche, der Navigator und die Alphastatur zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren großen Benutzungscomfort aus.

Navigator

Obere Zeile
Vorhergehende Seite
Nächste Seite
Untere Zeile

Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Auswählen einer Zeile (die untere Zeile ist standardmäßig aktiv).

Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.

- Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl.
- Wiederholen der zuletzt gewählten Nummer.
- Wahl von externen Rufnummern gesperrt.
- Einen Termin eingeben.
- Heranholen eines Anrufs.
- Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Bei Bedarf Anzeige weiterer Informationen.
- Persönliche Gestaltung Ihres Telefons.
- Telekommunikationsdaten programmieren.
- Programmierung und Verwaltung der Telefonanlage.

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zur individuellen Kurzwahl.
- Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Anbringen der Etiketten der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Etiketten, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (1 Kerbe pro Tastenblock).
- Die Abdeckung hochklappen.
- Das bedruckte Etikett einlegen.
- Die Abdeckung wieder herunterklappen.



LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl

Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:

- Nächst oder Vorher
- Start
- Anzeige des nächsten Namens in der Liste
- Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste
- Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Kontrasteinstellung Display bzw. Icons

- Kontrast
- Displ.
- Icon
- Auswahl einer der durch mehrmaliges Betätigen vorgeschlagenen Stufen
- Ok

Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

- Rufton
- Klanger
- Lautst.
- Ok
- mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)
- mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Die Sprache auswählen

- Sprach
- Wählen
- Ok
- aktuelle Sprache
- mehrmals hintereinander betätigen

Sperrn/Entsperrn Ihres Apparats

- Schloß
- persönliches Passwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer: 1515
- zum Sperrn
- zum Entsperrn
- Ja
- Nein

IHRE ANRUF

Telefonieren

- Abheben
- Freisprechen
- Betätigung einer Leitungstaste
- Rufnummer direkt wählen

Entgegennehmen eines Anrufs

- Abheben
- Freisprechen
- auflegen
- Beenden eines Gesprächs

Anruf außerhalb des Unternehmens

- oder 0
- Rufnummer des Gesprächspartners wählen
- gewählte Nummer
- Programmierte Leitungstaste "externe Nummer"

Anruf innerhalb des Unternehmens

- oder 1 0
- Anzeige der Name
- Direktrufstaste "Apparat Nr."
- Rufnummer des Apparats
- Vermittlung

Anruf der Kurzwahlziele

- Individuelle Kurzwahl
- Telefonbuch des Unternehmens
- Monika
- oder
- dem gewünschten Teilnehmer zugeordnete Taste
- Anruf über die Namenwahl
- Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

Wahlwiederholung

- oder
- gespeicherte Nummer
- zuletzt gesendete Nummer (WW)
- gewählte Nummer

Eine Nummer speichern oder Rückruf

- Ihr Gesprächspartner antwortet nicht
- ok
- oder
- ok

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-Code	Ihr Code	Funktion	Standard-Code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Maken	2	
Amiszuweisung	80, 82		Nachrichten versenden	78	
Amiszuweisung mit Selbstüberblick	80, 82, 84, 86, 88		Nebenstellen	100 bis 237	
Anruf Sprachspeicher	10		Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Anruf zur Vermittlung	93		Personensuche	68	
Anrufschutz	73		Programmierung aktivieren	98	
Antwort auf den zentralen Tonruf	68		Rückkehr in die Gruppe	97	
Antwort auf eine Personensuche	68		Rückkehr auf die Rufumleitung	94	
Ausstellen	5		Rufumleitung auf die Rufumleitung	95	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	63		Rufumleitung bei besetzt	92	
Austausch (Verrechnungsnummer)	+1 bis +9		Rufumleitung holen	64	
Durchsagegruppen	84		Rufumleitung sofort	91	
Ersatz eines Apparats	87		Sammelanschluss	540 bis 565	
Gebührenrückruf	71		Schutz einer Verbindung	76	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	72		Selektive Rufumleitung	99	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	65		Sperren/Entsperren des Telefons	75	
Konferenz	3		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Terminruf (Programmierung)	60	
Löschen aller Rufumleitungen	90		Türöffner aktivieren	87	
Löschen einer Rufumleitung	63		Umschalten	69	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63		Verlassen der Gruppe	96	
			Verlegung eines Apparats	878	
			Verrechnungsnummer	74	
			Wahlwiederholung (WW)	77	
			oder #		
			Weitere Amtsanlassungen	500 bis 534	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen. Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.:
 Fax-Nummer: GSM-Nummer:
 E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex
 R.C. Paris 602 033 185

MEHRERE ANRUFE BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung, der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

oder oder →

Nummer direkt wählen
 die ersten beiden Buchstaben des Namens direkt eintippen
 Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen, der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

→

der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang
 Leitungstaste, deren LED blinkt drücken

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei beste hender Verbindung.

oder

Nummer des Zielapparats
 Verbinden

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:

→

dem Icon zugeordnete Leitungstaste
 der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.

oder

Dreiergespräch
 Annullieren der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit ihrem ersten Gesprächspartner
 Beenden sämtlicher Gespräche

DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparats ist 1515.

Kode
 altes Paßwort (4 Ziffern)
 neues Paßwort (4 Ziffern)

Änderung des einer Taste zugeordneten Wertes

→

eine programmierte Taste betätigen
 aktueller Wert der gewählten Taste
 aktuellen Wert löschen
 neuen Wert eingeben

Programmieren der individuellen Kurzwahl

einen Softkey betätigen
 Namen des Gesprächspartners eintippen
 Rufnummer des Gesprächspartners eingeben

TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs

■ Von einem anderen Telefon, das klingelt

■ Von einem Telefon der gleichen Heranholgruppe

Nummer des Telefons, das klingelt
 programmierte Taste "Heranholen des Rufes ungezählt"

Ziel der Anrufe von anderen Apparaten werden

programmierte Taste "Monitor"
 dieselbe Taste zum Annullieren

Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegnahme der Anrufe für die Vermittlung bei Abwesenheit derselben.

zentraler Tonruf
 Getöhl

Anruf eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über den Telefonlautsprecher

Wenn Sie hierzu betuft sind, können Sie ihn aus der Ferne "direkt ansprechen".

→

Sie werden direkt an den Telefonlautsprecher Ihres Gesprächspartners angeschlossen (sofern er über die Funktion Freisprechen verfügt)

Filtern Ihrer Anrufe

→

Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (Sekretärin usw.) gefiltert

programmierte Taste "Ch/Sek"
 dieselbe Taste zum Annullieren

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

■ Intern
 →

Nummer des Zielapparats
 erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)

oder oder

Nächst. oder TextNr. oder Erst. oder Ok
 Übergang zur nächsten Nachricht
 Nummer der gewünschten Textnachricht eingeben
 eine Nachricht mit der Alphastatur eingeben
 die Nachricht abschicken

■ Extern über ISDN

ISDN
 Dienst. Text.
 Nummer des Zielapparats
 Vorgehensweise wie bei einem internen Gesprächspartner

IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

→

Nummer des Zielapparats

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher (Option)

Umleitungstyp wählen
 programmierte Taste "Sprachspeicher"
 Nummer Ihres Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren

Auf den von Ihnen gewünschten Zielapparat.

Nummer Ihres Telefons

Löschen aller Umleitungen

oder

einen anderen Umleitungstyp programmieren

Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

■ Schriftliche Nachrichten
 →

Anzeige der Anzahl eingegangener Nachrichten
 Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht

Nächst. oder Zurück Nachr. Rufern. oder Lösche
 Übergang zur nächsten Nachricht
 Zurück zur vorhergehenden Nachricht
 Nachricht lesen
 Zurückrufen des Absenders der Nachricht
 Löschen der Nachricht

■ Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)

→

den Anweisungen der Sprachführung folgen

KURZANLEITUNG

ALCATEL
Advanced
REFLEXES

Telefonapparat