

Mobility Entry

Nutzen Sie mit Mobility Entry die Leistungsmerkmale Ihrer Kommunikationsplattform von Ihrem Mobiltelefon oder Telefon Ihres mobilen Heimarbeitsplatzes aus!

Ist Mobility Entry aktiviert (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ohne weitere Hard- und Software-Voraussetzungen durch Wählen Ihrer DISA-Rufnummer Funktionen Ihrer Kommunikationsplattform verwenden, wie Sie es als interner Teilnehmer gewohnt sind.

Entnehmen Sie den entsprechenden DTMF-Code aus der nachfolgenden Tabelle.

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Notrufe mittels Mobility Entry absetzen, da so keine lokale Zuordnung zum Mobiltelefon möglich ist.

Zur komfortablen Verwendung von Mobility Entry ist bei bestimmten Mobilfontypen der Einsatz der Zusatzsoftware **Mobility Client** möglich.

Speech Design Partner Portal:

<http://www.speech-design.com/hipath-mobility-clients/>

Bei Fragen zur Verfügbarkeit für Ihr Telefon wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.

	Funktion	DISA-Rufnummer + DTMF-Code	Erläuterung
Leistungsmerkmale im Ruhezustand (HiPath 500, 2000, 3000 und OpenOffice)	Rufnummer wählen	[Rufnr.]	Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben die Zielrufnr. als DTMF-Code ein ^[1] .
	Anrufumleitung programmieren/löschen	* 1 1 + [Rufnr.] oder # 1	Wählen Sie die DISA-Rufnr., geben Sie den DTMF-Code und (beim Programmieren) die Rufnr. des Umleitungsziels ein ^[1] . Bei HiPath OpenOffice: * 1 1 1 bzw. # 1 1 .
	Anrufschatz aktivieren/deaktivieren	* WYR 9 PER 7 oder # WYR 9 PER 7	Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Dadurch wird der Anrufschatz aktiviert/deaktiviert (z. B. für Feierabend, Urlaub, „privat“).
	Info senden	* MUD 6 TUD 8 + [Rufnr. int. Teiln.] + [Ziffer 1 ... 9]	Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Geben Sie die Rufnr. des internen Teilnehmers ein und wählen Sie eine Ziffer für die Info. Dem internen Teilnehmer wird die Info zugesendet.
	Alle Dienste zurücksetzen	# 0	Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Folgende Dienste werden zurückgesetzt: Löschen von Anrufumleitungen und aktiver Rückrufaufträge, Deaktivieren des Anrufschatzes und der Rufnummernunterdrückung.
	Rufnummernunterdrückung (CLIR) ein-/ausschalten	* TUD 8 MUD 6 oder # TUD 8 MUD 6	Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Dadurch wird für die nachfolgenden Rufe die Rufnr. unterdrückt bzw. nicht unterdrückt.
	Funktion	DTMF-Code	Erläuterung
Leistungsmerkmale im Gesprächszustand / nach abgehender Wahl (HiPath 2000 und OpenOffice)	Rückfrage	[Rufnr. 2. Teiln.]	Wählen Sie die Rufnr. des zweiten Teilnehmers ^[1] . Dadurch wird eine Rückfrage eingeleitet und der erste Teilnehmer wird gehalten.
	Makeln	* ABC 2	Geben Sie den DTMF-Code ein, um zum jeweils wartenden Teilnehmer zu wechseln ^[2] .
	Konferenz	* DEF 3	Geben Sie den DTMF-Code ein, um mehrere Teilnehmer zu einem Gespräch zu verbinden ^[2] .
	Trennen und zurück zum Wartenden	* 0	Geben Sie den DTMF-Code ein, um das Rückfragegespräch zu beenden. Sie sind wieder mit dem wartenden Teilnehmer verbunden ^[2] .
	Rückruf aktivieren (löschen im Ruhezustand über # 0)	* JEL 5 TUD 8	Geben Sie den DTMF-Code ein, um einen Rückruf zu aktivieren („Rückruf bei Besetzt“ oder „Rückruf bei Frei“). Der Rückruf wird angefordert, nachdem der Freiton bzw. Besetztton zu hören ist. Die Quittierung erfolgt durch einen positiven oder negativen Quittungstons (keine Display-Anzeige).
	DTMF-Nachwahl ermöglichen	* JEL 5 DEF 3	Geben Sie den DTMF-Code ein. Dadurch wird der nachfolgende DTMF-Code „transparent“ weitergeleitet, z. B. zur Steuerung eines Voicemail-Systems (ist bei HiPath 3000 immer der Fall).

[1] Bei externer Zielrufnummer immer die Amtskennzahl (AKZ) mit wählen.

[2] Voraussetzung: Ein Gespräch wird in Rückfrage gehalten, siehe „Rückfrage“.

TIPP:

Sie können häufig genutzte Funktionen z. B. im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons hinterlegen, um diese schnell und komfortabel zu nutzen.

Dazu muss ein „Pause“-Zeichen zwischen DISA-Rufnummer und DTMF-Code eingetragen werden (z. B. * -Langdruck, bis „p“ im Display erscheint). Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobiltelefon.

Beispiele gespeicherter Einträge:

+49897221234p0004997214321 (DISA-Nr. + Pause + Zielrufnr.)

+49897221234p*86 (DISA-Nr. + Pause + CLIR ein)

+49897221234p00049894321p*5399 (DISA-Nr. + Pause + AKZ + AB-Rufnr. + Pause + DTMF ein + AB-Steuerung „99“)

Auf der zweiten Seite finden Sie die wichtigsten Infos kompakt zum Mitnehmen.

Mobility Entry - Immer bei der Hand

HiPath 2000

Ausschneiden, falten, zusammenkleben und einstecken - - - - -



Im Ruhezustand		Im Gesprächszustand	
DISA-Rufnr. + [Rufnr.]	Rufnummer wählen	[Rufnr. 2. Teilnehmer]	Rückfrage
* 1 1 + [Rufnr.] / # 1	Anrufumleitung progr./löschen	* 2	Makeln
* WATZ POS 9 7 / # WATZ POS 9 7	Anrufschutz ein/aus	* 3	Konferenz
* MAD 6 TUV 8 + [Rufnr.] + [Ziffer]	Info senden	* 0	Trennen und zurück
# 0	Alle Dienste zurücksetzen	* JUL 5 TUV 8	Rückruf aktivieren
* TUV 8 MAD 6 / # TUV 8 MAD 6	CLIR ein/aus	* JUL 5 DEC 3	DTMF-Nachwahl ein
SIEMENS	Mobility Entry	SIEMENS	Mobility Entry

HiPath OpenOffice

Ausschneiden, falten, zusammenkleben und einstecken - - - - -



Im Ruhezustand		Im Gesprächszustand	
DISA-Rufnr. + [Rufnr.]	Rufnummer wählen	[Rufnr. 2. Teilnehmer]	Rückfrage
* 1 1 1 + [Rufnr.] / # 1 1	Anrufumleitung progr./löschen	* 2	Makeln
* WATZ POS 9 7 / # WATZ POS 9 7	Anrufschutz ein/aus	* 3	Konferenz
* MAD 6 TUV 8 + [Rufnr.] + [Ziffer]	Info senden	* 0	Trennen und zurück
# 0	Alle Dienste zurücksetzen	* JUL 5 TUV 8	Rückruf aktivieren
* TUV 8 MAD 6 / # TUV 8 MAD 6	CLIR ein/aus	* JUL 5 DEC 3	DTMF-Nachwahl ein
SIEMENS	Mobility Entry	SIEMENS	Mobility Entry

HiPath 500 und 3000

Ausschneiden, falten, zusammenkleben und einstecken - - - - -



Im Ruhezustand			
DISA-Rufnr. + [Rufnr.]	Rufnummer wählen		
* 1 1 + [Rufnr.] / # 1	Anrufumleitung progr./löschen		
* WATZ POS 9 7 / # WATZ POS 9 7	Anrufschutz ein/aus		
* MAD 6 TUV 8 + [Rufnr.] + [Ziffer]	Info senden		
# 0	Alle Dienste zurücksetzen		
* TUV 8 MAD 6 / # TUV 8 MAD 6	CLIR ein/aus		
SIEMENS	Mobility Entry		